

HF1460

1.4" - 120 W - 109 dB - 8 Ohm

ESPECIFICACIONES NOMINALES

| Diámetro de la garganta | 35.8 mm (1.4 in) |
|--|---|
| Diámetro total | 120 mm (4.7 in) |
| 90° Diámetro de los agujeros de montaje (4xM6) | 102 mm (4.02 in) |
| Profundidad | 65 mm (2.6 in) |
| Peso neto | 2.0 kg (4.5 lb) |
| Caja de envío (Caja individual de cartón) | 185 x 170 x 102 mm (7.3 x 6.7 x 4.0 in) |
| Peso envío | 2.1 kg (4.6 lb) |

REFERENCIA PIEZA – PART NUMBER (P/N)

| Terminales tino Faston | - Versión 8 Ohm | 00864360 |
|------------------------|-----------------|----------|

NOTAS:

Driver montado sobre una FaitalPRO LTH142 Bocina

(1) Prueba 2 horas de acuerdo a AES 2-1984 Rev. 2003

(2) La potencia máxima se define como 3dB mayor que la potencia nominal

(3) 12 dB/octava o pendiente superior de filtro pasa altos

(4) Promedio dentro del rango de frecuencia

(5) El corrector de fase está situado detrás de la salida del driver que se encuentra al final de una garganta de adaptación con perfil cónico



PARÁMETROS TÉCNICOS

| Impedancia nominal | 8 Ohm |
|--|------------------------|
| Impedancia mínima | 7 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 120 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 240 W |
| Frecuencia Mínima de Cruce (3) | 1 kHz |
| Sensibilidad (1W/1m) (4) | 109 dB |
| Rango de frecuencia | 0.6÷18 kHz |
| Diámetro Bobina | 86 mm (3.4 in) |
| Material del bobinado | AI |
| Material del soporte | Kapton |
| Material del Diafragma | Fibra de Carbono |
| Forma del Diafragma | Cúpula |
| Altura del bobinado | 3.4 mm (0.13 in) |
| Altura del campo magnético | 4 mm (0.16 in) |
| Densidad de flujo magnético | 2.2 T |
| lmán | Anillo de Neodimio |
| Re | 5.6 Ohm |
| Diseño corrector de fase | Anular |
| Ángulo della Garganta (5) | Cilíndrico |
| Volumen neto del aire ocupado por el HF Driver | 0.65 dm^3 (0.023 ft^3) |
| | |



