

# HF10RT

1" - 60 W - 108 dB - 8 Ohm



## SPECIFICHE NOMINALI

Диаметр выходного отверстия	25.4 mm (1 in)
Наружный диаметр	102 mm (4.02 in)
180° Диаметр группы крепежных отверстий (2xM6)	76 mm (2.99 in)
120° Диаметр группы крепежных отверстий (3xM6)	57 mm (2.24 in)
Глубина	54 mm (2.13 in)
<b>Вес-нетто</b>	<b>1.4 kg (3.1 lb)</b>
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	147 x 130 x 82 mm (5.8 x 5.1 x 3.2 in)
Вес-брутто	1.5 kg (3.3 lb)

## NOTE:

Драйвер, закрепленный на рупоре 1" 50° x 40°  
 (1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.  
 (2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.  
 (3) 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ  
 (4) Усреднен на частотном диапазоне  
 (5) Фазовая вставка встроена в выход драйвера, который расположен в конце конического адаптационного рупора

## PARAMETRI TECNICI

Номинальный импеданс	8 Ohm
Минимальный импеданс	6.9 Ohm
Мощность AES (1)	60 W
<b>Максимальная мощность (2)</b>	<b>120 W</b>
Минимальная частота раздела (3)	1.3 kHz
<b>Чувствительность (1W/1м) (4)</b>	<b>108 dB</b>
Диапазон частот	1-20 kHz
<b>Диаметр катушки</b>	<b>44 mm (1.73 in)</b>
<b>Материал обмотки</b>	<b>Алюминий</b>
Материал каркаса катушки	Каптон
<b>Материал диафрагмы</b>	<b>Титан</b>
Форма диафрагмы	Купол
Глубина обмотки	1.9 mm (0.07 in)
Магнитный зазор	2.65 mm (0.10 in)
Плотность потока	1.9 T
Магнит	Неодимовое кольцо
Re	5.8 Ohm
Дизайн фазовой вставки	Радиальная
Угол выхода (5)	конусный 21°
Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером	0.35 dm^3 (0.012 ft^3)

