

# HF10RT

1" - 60 W - 108 dB - 16 Ohm

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр выходного отверстия	25.4 mm (1 in)
Наружный диаметр	102 mm (4.02 in)
180° Диаметр группы крепежных отверстий (2xM6)	76 mm (2.99 in)
120° Диаметр группы крепежных отверстий (3хМ6)	57 mm (2.24 in)
Глубина	54 mm (2.13 in)
Вес-нетто	1.4 kg (3.1 lb)
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	147 x 130 x 82 mm (5.8 x 5.1 x 3.2 in)
Вес-брутто	1.5 kg (3.3 lb)

## КОД ТОВАРА (P/N)

Терминал Faston - 16 Ом версия	004438
терминал газин - то Ом версия	004430

### сноски:

(1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.

(2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.

(3) 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ

(4) Усреднен на частотном диапазоне

(5) Фазовая вставка встроена в выход драйвера, который расположен в конце конического адаптационного рупора



### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	16 Ohm
Минимальный импеданс	9.8 Ohm
Мощность AES (1)	60 W
Максимальная мощность (2)	120 W
Минимальная частота раздела (3)	1.3 kHz
Чувствительность (1W/1м) (4)	108 dB
Диапазон частот	1÷20 kHz
Диаметр катушки	44 mm (1.73 in)
Материал обмотки	Алюминий
Материал каркаса катушки	Каптон
Материал диафрагмы	Титан
Форма диафрагмы	Купол
Глубина обмотки	2.1 mm (0.08 in)
Магнитный зазор	2.65 mm (0.10 in)
Плотность потока	1.9 T
Магнит	Неодимовое кольцо
Re	8.2 Ohm
Дизайн фазовой вставки	Радиальная
Угол выхода (5)	конусный 21°
Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером	0.35 dm^3 (0.012 ft^3)



