

HF109

1" - 60 W - 108 dB - 16 Ohm



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр выходного отверстия	25,4 mm (1 in)
Наружный диаметр	121 mm (4.76 in)
180° Диаметр группы крепежных отверстий (2xM6)	76 mm (2.99 in)
Глубина	55 mm (2.17 in)
Вес-нетто	2.2 kg (4.9 lb)
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	185 x 170 x 102 mm (7.3 x 6.7 x 4.0 in)
Вес-брутто	2.5 kg (5.5 lb)

КОД ТОВАРА (P/N)

Терминал Faston - 16 Ом версия	00444203
Комплект для рекон - 16 Ом версия	R0444203

СНОСКИ:

- (1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.
- (2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.
- (3) 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ
- (4) Усреднен на частотном диапазоне
- (5) Фазовая вставка встроена в выход драйвера, который расположен в конце конического адаптационного рупора

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	16 Ohm
Минимальный импеданс	13.2 Ohm
Мощность AES (1)	60 W
Максимальная мощность (2)	120 W
Минимальная частота раздела (3)	1.3 kHz
Чувствительность (1W/1m) (4)	108 dB
Диапазон частот	1-20 kHz
Диаметр катушки	44 mm (1.73 in)
Материал обмотки	Алюминий
Материал каркаса катушки	Каптон
Материал диафрагмы	Кетон полимер
Форма диафрагмы	Купол
Глубина обмотки	2.9 mm (0.11 in)
Магнитный зазор	2.85 mm (0.11 in)
Плотность потока	1.8 T
Магнит	Ферритовое кольцо
Re	10.5 Ohm
Дизайн фазовой вставки	Кольцо
Угол выхода (5)	конусный 13°
Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером	0.43 dm ³ (0.015 ft ³)

