

HF106

1" - 60 W - 110 dB - 16 Ohm



ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Диаметр выходного отверстия | 25.4 mm (1 in) |
| Наружный диаметр | 95.7 mm (3.77 in) |
| 180° Диаметр группы крепежных отверстий (2xM6) | 76 mm (2.99 in) |
| Глубина | 58.8 mm (2.31 in) |
| Вес-нетто | 1.1 kg (2.3 lb) |
| Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка) | 147 x 130 x 82 mm (5.8 x 5.1 x 3.2 in) |
| Вес-брутто | 1.4 kg (3.1 lb) |

КОД ТОВАРА (P/N)

| | |
|--------------------------------|----------|
| Терминал Faston - 16 Ом версия | 00444155 |
|--------------------------------|----------|

СНОСКИ:

- Драйвер, закрепленный на рупоре 1" 50° x 40°
- (1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.
- (2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.
- (3) 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ
- (4) Усреднен на частотном диапазоне
- (5) Выход драйвера совпадает с концом фазовой вставки; адаптационное горло отсутствует

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|---|
| Номинальный импеданс | 16 Ohm |
| Минимальный импеданс | 13.7 Ohm |
| Мощность AES (1) | 60 W |
| Максимальная мощность (2) | 120 W |
| Минимальная частота раздела (3) | 1.3 kHz |
| Чувствительность (1W/1m) (4) | 110 dB |
| Диапазон частот | 1.3-20 kHz |
| Диаметр катушки | 44 mm (1.73 in) |
| Материал обмотки | Алюминий |
| Материал каркаса катушки | Каптон |
| Материал диафрагмы | Кетон полимер |
| Форма диафрагмы | Кольцо |
| Глубина обмотки | 2.9 mm (0.11 in) |
| Магнитный зазор | 2.6 mm (0.10 in) |
| Плотность потока | 2.1 T |
| Магнит | Неодимовое кольцо |
| Re | 10.3 Ohm |
| Дизайн фазовой вставки | Кольцо |
| Угол выхода (5) | Комбинированный выход |
| Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером | 0.25 dm ³ (0.009 ft ³) |

