

HF142

1.4" - 80 W - 110 dB - 16 0hm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр выходного отверстия	35.6 mm (1.4 in)
Наружный диаметр	115 mm (4.53 in)
90° Диаметр группы крепежных отверстий (4хМ6)	102 mm (4.02 in)
Глубина	54.5 mm (2.15 in)
Вес-нетто	1.64 kg (3.6 lb)
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in)
Вес-брутто	1.95 kg (4.3 lb)

КОД ТОВАРА (P/N)

Нажимной терминал - 16 Ом версия	00654273

сноски:

(1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.

(2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.

(3) 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ

(4) Усреднен на частотном диапазоне

(5) Фазовая вставка встроена в выход драйвера, который расположен в конце конического адаптационного рупора



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	16 Ohm
Минимальный импеданс	16.5 Ohm
Мощность AES свыше 0.9 kHz (1)	80 W
Мощность AES свыше 0.65 kHz	25 W
Максимальная мощность свыше 0.9 kHz (2)	160 W
Максимальная мощность свыше 0.65 kHz	50 W
Минимальная частота раздела (3)	0.9 kHz
Чувствительность (1W/1м) (4)	110 dB
Диапазон частот	0.7÷18 kHz
Диаметр катушки	65 mm (2.56 in)
Материал обмотки	Алюминий
Материал каркаса катушки	Каптон
Материал диафрагмы	Кетон полимер
Форма диафрагмы	Купол
Глубина обмотки	2.4 mm (0.09 in)
Магнитный зазор	4.2 mm (0.17 in)
Плотность потока	1.8 T
Плотность потока Магнит	1.8 T Неодимовое кольцо
Магнит	Неодимовое кольцо
Магнит Re	Неодимовое кольцо 13.4 0hm
Магнит Re Дизайн фазовой вставки	Неодимовое кольцо 13.4 0hm Кольцо



