

# HF206

2" - 80 W - 109 dB - 8 Ohm



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр выходного отверстия	50.8 mm (2 in)
Наружный диаметр	130.5 mm (5.14 in)
90° Диаметр группы крепежных отверстий (4xM6)	102 mm (4.02 in)
Глубина	91.5 mm (3.60 in)
<b>Вес-нетто</b>	<b>2.3 kg (5.1 lb)</b>
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in)
Вес-брутто	2.6 kg (5.7 lb)

## КОД ТОВАРА (P/N)

Нажимной терминал - 8 Ом версия 00654152

## СНОСКИ:

- Драйвер, закрепленный на рупоре 2" 90° x 40°
- (1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.
  - (2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.
  - (3) 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ
  - (4) Усреднен на частотном диапазоне
  - (5) Фазовая вставка встроена в выход драйвера, который расположен в конце конического адаптационного рупора

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	8 Ohm
Минимальный импеданс	7.4 Ohm
<b>Мощность AES свыше 0.9 kHz (1)</b>	<b>80 W</b>
Мощность AES свыше 0.65 kHz	40 W
<b>Максимальная мощность свыше 0.9 kHz (2)</b>	<b>160 W</b>
Максимальная мощность свыше 0.65 kHz	80 W
Минимальная частота раздела (3)	0.9 kHz
<b>Чувствительность (1W/1m) (4)</b>	<b>109 dB</b>
Диапазон частот	0.5÷18 kHz
<b>Диаметр катушки</b>	<b>65 mm (2.56 in)</b>
<b>Материал обмотки</b>	<b>Алюминий</b>
Материал каркаса катушки	Каптон
<b>Материал диафрагмы</b>	<b>Кетон полимер</b>
Форма диафрагмы	Купол
Глубина обмотки	3 mm (0.12 in)
Магнитный зазор	4.2 mm (0.17 in)
Плотность потока	1.7 T
Магнит	Корона из неодимовых дисков
Re	5.5 Ohm
Дизайн фазовой вставки	Кольцо
Угол выхода (5)	конусный 30°
Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером	0.75 dm <sup>3</sup> (0.026 ft <sup>3</sup> )

